



KINO FLO
Lighting Systems

DIVA LITE[®] LED



Diva-Lite® 21/31/41



ディールライト ED20/30のボディ(バンドア部)を取り外した、あるいは「フリースタイル」のコントローラとマウントプレートを一体型にした機種が、この「ディールライト 21/31/41」です。ただし、アームタイプもラインアップしており、常設吊下げにも便利になりました。CW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。ディールライト EDは5種類のモードがあります。「ホワイトモード」では色温度を2700~6500Kの間で調整できます。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°)の色相環で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。「エフェクト(FX)」モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイア、TV、ボリス、ライトニング、ババラッチ、パルス、スクロール)を表現します。制御に関してはDMXワイヤレス受信機(LumenRadio社)内蔵でDMXケーブルを使用してもしなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。入力電圧はAC100~240Vのユニバーサルタイプ。DC24Vでも点灯できます。オプション

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の変化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE x y 調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)
- ・どちらも制御可能

▼ Diva-Lite 21 LED DMX Center



▼ Diva-Lite 21 LED DMX Yoke



▼ Diva-Lite 31 LED DMX Center



▼ Diva-Lite 31 LED DMX Yoke



Diva-Lite® 21/31/41

▼ Photometrics

FC	508	154	70	40	26	18	14	11	9	7
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Diva-Lite 21										
Lux	7113	2409	1121	634	412	288	212	164	131	106
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

FC	510	161	75	43	28	20	15	11	9	8
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Diva-Lite 31										
Lux	7270	2470	1190	683	445	312	233	181	146	117
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

FC	481	161	77	45	29	21	16	12	10	8
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Diva-Lite 41										
Lux	6840	2450	1210	712	462	325	242	189	153	123
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
DivaLite21 センターマウント	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	60 x 29.2 x 11.4cm	5.4kg
DivaLite21 アームタイプ	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	72.4 x 37 x 11.4cm	5.8kg
DivaLite31 センターマウント	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	95.3 x 24.1 x 11.4cm	6.3kg
DivaLite31 アームタイプ	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	106.7 x 30.5 x 11.4cm	6.5kg
DivaLite41 センターマウント	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	125.7 x 19 x 11.4cm	6.7kg
DivaLite41 アームタイプ	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	142.2 x 25.4 x 11.4cm	6.9kg

▼ Diva-Lite 41 LED DMX Center



DIV-L41XCU/JP
ディーバライト
LED41DMX
(センターマウント)



LVR-SL490-P
ディーバライト
LED41DMX
HPローラーバー (90°)



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローラーポップ
(カーブタイプ)

▼ Diva-Lite 41 LED DMX Yoke



DIV-L41XYU/JP
ディーバライト
LED41DMX
(アームタイプ)



LVR-SL490-P
ディーバライト
LED41DMX
HPローラーバー (90°)

▼ Details



▼ Diva-Lite LED DMX Kits



KIT-DL21XU/JP

ディーバライトLED21DMXセンターマウントキット

キット内容

ディーバライトLED21DMX灯体 × 1
(センターマウント)
トラベルケース × 1

外形寸法

72.4 x 40.6 x 21.6cm
重量
10kg



KIT-DL31XU/JP

ディーバライトLED31DMXセンターマウントキット

キット内容

ディーバライトLED31DMX灯体 × 1
(センターマウント)
トラベルケース × 1

外形寸法

115.6 x 42 x 23cm
重量
15kg

Diva-Lite® 21/31/41

▼ Diva-Lite LED DMX Accessories/Case



SYS-BK12
バッテリー2台セット
(28.8Vニッケル水素)



MTP-BF41F
オフセットアーム
(16mm)



KAS-D21C
ディークライト21
トラベルケース



BRD-D21
ディークライト21バンドア
BRD-D31
ディークライト31バンドア
BRD-D41
ディークライト41バンドア



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローリーポップ
(カーブタイプ)



KAS-D31C
ディークライト31
トラベルケース



LVR-SL260-P
ディークライト21HPルーバー60°
LVR-SL360-P
ディークライト31HPルーバー60°
LVR-SL460-P
ディークライト41HPルーバー60°



MTP-I40/JP
アーム用17φダボ



DFS-FS21-S
ディークライト21スナップバッグ
(ディフューザー×2)
DFS-FS31-S
ディークライト31スナップバッグ
(ディフューザー×2)
DFS-FS41-S
ディークライト41スナップバッグ
(ディフューザー×2)



7010055
ディークライト21用アーム
7010057
ディークライト31用アーム
7010059
ディークライト41用アーム



LVR-FS240-S
ディークライト21スナップグリッド40°
LVR-FS340-S
ディークライト31スナップグリッド40°
LVR-FS440-S
ディークライト41スナップグリッド40°

R1-11 ver1.3