



KINO FLO®
Lighting Systems

FreeStyle

LED



FreeStyle LED DMX



Louwer



Center Mount



Gaffer Tray



フリースタイルLEDは3種類のモードが搭載されております。ホワイトモードでは色温度を2700～6500Kの間で調整できます。色温度調整のほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードでは色温度幅が2500～9900Kに広がります。さらにその中に3種類のチャンネルがあり、“Gel”チャンネルはブルースクリーン、グリーンスクリーンをはじめ、100以上のプリセットされた色の中から任意のカラーを選択できます。“Hue angle”チャンネルは色相角度。360°の色相環に基づいており、色相で任意のカラーを選択します。“Saturation”チャンネルは色彩調整で、あざやかさ(濃さ)を決定します。もう一つのRGBモードは赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。

これだけでは今までのカラーモード搭載LEDと変わりませんが、この“フリースタイル”の最大の特徴は各パーツを取り外して使用できることです。コントローラはもちろんのこと、ダンブラ素材のバンドア部も簡単に取り外すことができるので、パネルライトとして使用することもできます。オプションのガッファートレイを使用すれば、コントローラはパネル背面に取り付けます。制御はDMX及びDMXワイヤレス対応(LumenRadio社)。入力電圧はAC100～240Vのユニバーサルタイプ。DC24Vでも点灯できます。また、DMXを使用しなくても、コントローラと灯体を延長ケーブル(約7.5m)でつないで、遠隔操作もできます。

- ・色温度2500～9900K
- ・調光しても色味の変化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノプロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・入力電圧AC100～240V
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)どちらも制御可能
- ・バンドア部、ルーバーは取り外し可能
- ・センターマウント式

アップデートで
エフェクトモードも追加!

▼ FreeStyle LED DMX System



CFX-F31
フリースタイル31LED DMX灯体



CFX-F21
フリースタイル21LED DMX灯体



LED-152X-120U
コントローラ



MTP-BG41J
キノグリップマウント
(17φオスタボ付き)

X12-25
延長ケーブル(約7.5m)

▼ Photometrics

FreeStyle 31	FC	510	161	75	43	28	20	15	11	9	8
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
FreeStyle 21	FC	508	154	70	40	26	18	14	11	9	7
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

FreeStyle 31	LUX	7270	2470	1190	683	445	312	233	181	146	117
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
FreeStyle 21	LUX	7113	2409	1121	634	412	288	212	164	131	106
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
FreeStyle31	2700~6500K(W) 2500~9900K(C)	1~100%	103 x 9 x 28cm (バンドア部/16.5cm)	7kg
FreeStyle21	2700~6500K(W) 2500~9900K(C)	1~100%	67 x 9 x 33cm (バンドア部/15cm)	5kg

▼ LED Controller Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
LED-151X	100~240 VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36 VDC 150W	7.0A	2700~ 6500K(W) 2500~ 9900K(C)	1~ 100%	38 x 11.5 x 8cm	2kg

▼ Details



▼ FreeStyle LED DMX Systems



SYS-F31U/JP

フリースタイル31LED DMX
基本セット

セット内容

フリースタイル31LED灯体×1
コントローラ×1
グリップマウントプレート
17φカーブタイプ×1
延長ケーブル×1



SYS-F21U/JP

フリースタイル21LED DMX
基本セット

セット内容

フリースタイル21LED灯体×1
コントローラ×1
グリップマウント
17φカーブタイプ×1
延長ケーブル×1

▼ FreeStyle LED DMX Accessories/ Case



DFS-SL30-H
フリースタイル31
ディフューザー(Half)
DFS-SL20-H
フリースタイル21
ディフューザー(Half)



DFS-FS31-S
フリースタイル31スナップバック
(ディフューザー2枚)
DFS-FS21-S
フリースタイル21スナップバック
(ディフューザー2枚)



MTP-L
ローリホップ
ヒンタイア



BAG-SL30
フリースタイル31
ソフトバック
BAG-SL20
フリースタイル21
ソフトバック



LVR-SL390-P
フリースタイル31
HPルーバー(90°)
LVR-SL360-P
フリースタイル31
HPルーバー(60°)




LVR-FS340-S
フリースタイル31
スナップグリッド 40°
LVR-FS240-S
フリースタイル21
スナップグリッド 40°



MTP-BAL
バラストマウント
(16mm)



KAS-DL30
フリースタイル31
フライトケース
KAS-DL20
フリースタイル21
フライトケース



LVR-SL290-P
フリースタイル21
HPルーバー(90°)
LVR-SL260-P
フリースタイル21
HPルーバー(60°)



FIX-F31T
フリースタイル31
ガッファートレイ
FIX-F21T
フリースタイル21
ガッファートレイ



KAS-FS32
フリースタイル31
ハードケース
(2セット収納可)
KAS-FS22
フリースタイル21
ハードケース
(2セット収納可)



KAS-SL33
フリースタイル31
ソフトケース
(3セット収納可)
KAS-SL23
フリースタイル21
ソフトケース
(3セット収納可)

FreeStyle LED DMX Kits

▼ FreeStyle 31 LED DMX Kits



KIT-F31BU/JP
フリースタイル31DMXソフトバッグキット

キット内容	サイズ
フリースタイル31LED灯体 × 1	108 × 19 × 42cm
コントローラ × 1	
グリップマウント (17φカーブタイプ) × 1	
延長ケーブル × 1	重量
ソフトバッグ × 1	13kg



KIT-F31U/JP
フリースタイル31DMXキット

キット内容	サイズ
フリースタイル31LED灯体 × 1	117 × 28 × 42cm
コントローラ × 1	
グリップマウント (17φカーブタイプ) × 1	
延長ケーブル × 1	重量
フライトケース × 1	22kg



KIT-F32U/JP
フリースタイル31DMXガッファークット

キット内容	サイズ
フリースタイル31LED灯体 × 2	110.5 × 33 × 47cm
コントローラ × 2	
グリップマウント (17φカーブタイプ) × 2	
延長ケーブル × 2	重量
ハードケース × 1	34kg

▼ FreeStyle 21 LED DMX Kits



KIT-F21BU/JP
フリースタイル21DMXソフトバッグキット

キット内容	サイズ
フリースタイル21LED灯体 × 1	79 × 19 × 46cm
コントローラ × 1	
グリップマウント (17φカーブタイプ) × 1	
延長ケーブル × 1	重量
ソフトバッグ × 1	11kg



KIT-F21U/JP
フリースタイル21DMXキット

キット内容	サイズ
フリースタイル21LED灯体 × 1	76 × 27 × 53cm
コントローラ × 1	
グリップマウントプレート (17φカーブタイプ) × 1	
延長ケーブル × 1	重量
フライトケース × 1	18kg



KIT-F22U/JP
フリースタイル21DMXインタビューキット

キット内容	サイズ
フリースタイル21LED灯体 × 2	91.5 × 33 × 52cm
コントローラ × 2	
グリップマウント (17φカーブタイプ) × 2	
延長ケーブル × 2	重量
ハードケース × 1	30kg